

サニーホール照明設備について

調光卓

丸茂 μFILE-Various	
クロスフェーダー	A/B1組
キューフェーダー	20本 キューページ0~999 (20キュー/ページ)
スタックフェーダー	20本 チェイスパターン0~99 (99ステップ/パターン)
チェイスフェーダー	2本
プリセットフェーダー	60本3段もしくは120本1段
パッチ	5場面
記憶容量は2000シーン (キュー・チェイスあわせて)	
実行修正はプリセット卓1段目で出来ます (+方式)	
ブラインドでの修正も可能	
遠方操作卓を調整室かホール内に設置可能 (キューフェーダー1~10もしくは フリーフェーダー121~130としてどちらか選択)	

ユニット

総容量 三相四線 400KVA

総数194回路

そのうち、96回路は二者択一切替の為
切替でない98回路と、切替後の48回路で
使用可能総回路数は146回路です

1回路30A (UH用4回路(4色)分のみ60A)

SUS 24回路 (T型20A 2口/1cir)

UHC 12回路 (T型20A 4口/1cir)

BC上中下 各30回路 (C型30A 2口/1cir)

SBC 12回路 (C型30A 2口/1cir)

CBC 24回路 (C型30A 2口/1cir)

LH専用回路はないので通常はWC中1-①②中2-①②の
4回路を使用します (1色1回路使用)

仮設電源 三相三線 200V

上手壁(客席内) 75A ねじ13mm(M8)

下手壁(客席内) 75A ねじ13mm(M8)

ホテルとの複合施設という事もあり、他の会館よりも消防署の規制が厳しいので、スモークマシンを使用する時は
持ち込みでも当方の機材でも早めにご連絡下さい。ROSCO以外は消防署への申請が必要となります。

会館のロスジュースを使用する場合は1本単位で買取になります。